

Jalusi controller

JAL-01 E 18 933 80


JAL-01 är en 230 V motorstyrning för solskydd, exempelvis rulljalusier och fasadpersienner. Produkten kan styras trådlöst via appen eller genom andra produkter från Plejd. Den kan också styras automatiskt genom inbyggda tidsfunktioner som timer, astro- och veckour eller med scenarion från en mobil eller tryckknapp.

JAL-01 ger direkt feedback om solskyddens position och vinkel via appen. Produkten kan styras på distans via internet med en GWY-01 (ej inkluderad).



Teknisk data

Nätspänning	230 V~ 50 Hz
Standbyeffekt	0,3 W
Drifttemperatur	-25 till +70 °C
Dimensioner	46x46x18 mm
Typ av brytning	Relä 5 A Mikrogap (μ)
Skydd	Övertemperatur mjukvara Nollgenomgångsdetektering (brytarskydd)
Kabelarea	Anslutningar: 0,5–4,0 mm ²
Radio	
2,4 GHz mesh Bluetooth® <10 dBm	Radioräckvidd: Ca 10 m inomhus. Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.



Produkten installeras i apparatdosa bakom tryckknapp/doslock alternativt på vägg eller DIN-skena med hjälp av Monteringsclips, MNT-01 (E 13 777 90, medföljer ej).